

Xstage

Ксеноновые короткодуговые лампы для развлекательных центров



Области применения

- Ксеноновые короткодуговые лампы для освещения во время мероприятий и освещения архитектурных сооружений

Преимущества продукта


- Более высокая яркость благодаря более короткой электрической дуге
- Усовершенствованный цоколь для лучшей устойчивости
- Оптимизированная компактная конструкция

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Диммируемый
- Возможность горячего перезапуска



Данные о продуктовой линейке



330811_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Ток лампы	Диапазон регулирования тока	Номинальный световой поток	Световой поток
Xstage 4000 W OFR	4000,00 Вт	30,0 В	130 А	80...135 А	150000 лм	150000 лм
Xstage 7000 W OFR	7000,00 Вт	40,0 В	160 А	110...165 А	330000 лм	330000 лм

Описание продукта	Сила света	Размеры и вес				Срок службы
		Диаметр	Длина	Длина монтажа	Длина центра нити накала	Срок службы
Xstage 4000 W OFR	17000 кд	60,0 mm	315,0 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 7000 W OFR	33000 кд	70,0 mm	400,0 mm	362,0 mm	162,5 mm	1000 h

Описание продукта	Дополнительные данные		Возможности / мощности	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Анод	Катод	Положение горения	Date of Declaration
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Любой	05-03-2024
Xstage 7000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Любой	05-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	4008321288851 4008321577726	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Xstage могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. Лапы могут использоваться в открытых светильниках только при условии соблюдения надлежащих мер безопасности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.