

# Лампы со стеклянным цоколем WY16W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа                       | 921NA                     |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |


Электрические параметры

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Мощность на входе                      | 19,4 Вт  |
| Номинальное напряжение                 | 12,8 В   |
| Номинальная мощность                   | 16,00 Вт |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В   |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %    |

Фотометрические данные

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Световой поток                        | 190 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 %  |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 16,0 mm |
| Вес продукта | 2,20 g  |
| Длина        | 38,1 mm |

Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 400 h  |
| Срок службы Tc             | 1000 h |

Дополнительные данные

|        |           |
|--------|-----------|
| Цоколь | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|               |       |
|---------------|-------|
| ECE-категория | WY16W |
|---------------|-------|

Классификация

|              |       |
|--------------|-------|
| Номер заказа | 921NA |
|--------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899230460   4052899581500   4062172080286   4062172080262 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта           | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4052899230460 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | Unpacked 1             | - x - x -                         |          | 2.00 g     |
| 4052899230477 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | Folding carton box 10  | 54 mm x 40 mm x 138 mm            | 0.30 дм³ | 35.00 g    |
| 4052899230484 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm           | 1.89 дм³ | 238.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



